

# TORCIA FRONTALE MANI LIBERE CON SENSORE

Codice

**39.LED2807**

EAN13

**8025702085898**



Interruttore ON/OFF LED  
 Sensore di Prossimità  
 Interruttore sensore  
 Area rilevazione sensore  
 Indicatore di carica della batteria

Descrizione	TORCIA FRONTALE MANI LIBERE CON SENSORE
Tipo	TORCIA FRONTALE MANI LIBERE
Tipologia	TORCE VARIE
Funzioni	LED COB: Funzione 1: Luminosità 100% Funzione 2: Luminosità 50%  LED XPE: Funzione 1: Luminosità 100% Funzione 2: Luminosità 50%
Tensione di ingresso	Batteria ricaricabile tramite cavetto USB tipo C
Consumo	5W LED COB 1W LED XPE
Batteria	Ricaricabile integrata Li-ion 3,7V 1200mAh
Autonomia	LED COB 100% 2,5 ore circa LED COB 50% 5 ore circa LED XPE 100% 4 ore circa LED XPE 50% 8 ore circa
Tempo di ricarica	2,5h circa
Luminosità	350lm LED COB 60lm LED XPE
Numero led	1 LED COB frontale 1 LED XPE laterale
Tipo luce	Bianca fredda (6500K)
Angolo di diffusione	120°
Tipo di attacco	Presca USB Tipo C per caricare la batteria
Grado di protezione IP	IPX4
Grado di protezione IK	IK06
Portata	130m
Dimensioni	Lunghezza fascia 30cm Altezza fascia 3,2cm Spessore fascia 5mm Spessore vano batteria 1,8cm
Peso	60g
Materiale del corpo	ABS e silicone
Colore case	Nero
Contenuto confezione	Torcia da lavoro Cavo USB
Note	Batteria ricaricabile da porta USB C, tramite cavo in dotazione

